

Serie **DXR**

(material a utilizar só em Espanha)

Diplexor blindado com ligação “Borne abraçadeira”.**APLICAÇÃO**

Apto para instalações de TV digital e analógica.

CARACTERÍSTICAS

- DXR 216: diplexor contém 2 entradas / 1 saída, ideal para mistura ou para a separação de sinais RF / 1ª FI SAT.
- DXR 334: diplexor de 3 entradas / 1 saída adequado para incorporar canais digitais QAM em instalações com canais analógicos.
- Filtra e limpa a margem de Hiperbanda para a incorporação dos canais.



MODELO	DXR 216	DXR 334
Referência	86245	86334
Nº de entradas	1: RF (15 ÷ 862 MHz) 1: 1ª FI SAT (950 ÷ 2300 MHz)	1: RF (15 ÷ 230 ; 470 ÷ 862 MHz) 1: HYP (300 ÷ 400 MHz) 1: RF - 12 dB (15 ÷ 862 MHz)
Nº de saídas	1	1
Passagem DC SAT IN-OUT	500 mA, max	—
Entrada SAT IN	MHz	950 ÷ 2300
Entrada RF IN	MHz	15 ÷ 862
Entrada RF IN -12 dB	MHz	—
Entrada Hiperbanda IN	MHz	300 ÷ 420
Saída OUT	MHz	15 ÷ 2300
Perdas de passagem SAT IN	dB	2
Perdas de passagem RF IN	dB	2 (862 MHz)
Perdas de passagem RF IN (-12 dB)	dB	—
Perdas de passagem Hiperbanda IN	dB	12 (15 ÷ 862 MHz)
Perdas de passagem Hiperbanda IN	dB	3 (300 ÷ 420 MHz)
Perdas de retorno OUT	dB	6
Rejeição SAT IN	dB	36 (47 ÷ 862 MHz)
Rejeição RF IN	dB	13 (950 MHz) 30 (1200 ÷ 2300 MHz)
Dimensões da embalagem (8 u.)	mm.	115 x 110 x 47
Peso (8 u.)	kg.	0,95