



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Tomada de passagem

2 conectores: FM/TV-SAT (posição 3..5)

Tomada de passagem com dois conectores CEI. O da esquerda é um CEI macho para FM (radio) e TV terrestre, e o da direita é um CEI fêmea para TV satélite (FI).

Faz passagem de sinal pelo que pode realizar uma instalação em serie de varias tomadas. Devido as suas perdas é adequada para ser instalada nas posições 3 a 5 aprox. É recomendada a sua instalação com tomadas terminais ref. 5229xx.

Ref.5227 Com garras e com a parte inferior do chassi fechada

Art.Nr

EAN13

8424450052273

Destaca-se por

- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas

Características principais

- Fabrico em Zamak, de grande resistência
- Passagem de DC do conector SAT para a entrada, e bidireccional entre a entrada e a saída de Passagem
- Compatibilidade com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura \varnothing 5...7mm

Descubra

Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm

- Guia cônico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

Informação adicional

1. **Detalhes da montagem** (Clique para ver a foto)

Especificações técnicas

Ref	Atenuações (dB)								Banda	Retorno	FM	VHF	UHF	FI SAT	Perdas de inserção (dB)	Passagem de corrente DC (350 mA)
	MHz	5...65	87,5...108	125...470	470...862	950...2150	MATV	SAT								
5227	TV/FM	13					13,5	1,2	2	ENT - Saí SAT->ENT						
SAT		13			14											