



- Bidireccional 16 zonas;
- 32 códigos;
- 8 saídas programáveis;
- Guarda os últimos 1000 alarmes na memória NVM;
- Pânico directo no teclado.

## TECLADOS

PREMIER RKP16  
LCD



PREMIER  
LCDP



PREMIER RKP16  
PLUS



## CARACTERÍSTICAS

- Indicadores separados para cada zona, permitem que o status do sistema seja visualizado num ápice;
- Podem ser ligados até 6 teclados;
- Regulação do nível de iluminação;
- Ligação de 4 fios ao bus de dados;
- Speaker piezoeléctrico incluído;
- Duas zonas programáveis.

**ESPECIFICAÇÕES**

	<b>PREMIER 816</b>	<b>PREMIER 816 PLUS</b>
N.º de Zonas na Placa	8	8
N.º Máximo de Zonas	16	16
Expansor na Placa	1	1
Expansor Remoto	1	1
Função Zona Duplicada	✓	✓
Zona Tamper	✓	✓
Partições	4	4
Códigos de Acesso	32	32
Memórias	750	750
N.º de Teclados Aceites	6	6
Teclado Remoto LED	RKP16 Plus	RKP16 Plus
Teclado Remoto LCD	RKP16 LCD	RKP16 LCD
Saídas Supervisionadas	OP1/2 & Sirene	OP1/2 & Sirene
Saídas Programáveis	8	8
Comunicador / Modem	Incorporado	Incorporado
Protocolos de Comunicação	"Pulse", "express", "fast format", "contact ID", "SIA II", pager e telemóvel	"Pulse", "express", "fast format", "contact ID", "SIA II", pager e telemóvel
Bidireccional Remoto e Local	✓	✓
Saída para Impressora	✓	✓
Compatível c/ Detectores de Fumo a 2 Fios e a 4 Fios	✓	✓
Arma / Desarma através do Telefone	-	✓
Actua Saídas através do Telefone	-	✓

As especificações estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio.