


TYXIA 2700



Emisor alimentado a 230 V control multifunción

Beneficios de la utilización del TYXIA 2700 :

- ◇ No necesita cambio de pilas gracias a su alimentación a 230 V
- ◇ Emisor multifunción: iluminación, regulación de iluminación, persianas motorizadas, automatismos o escenas
- ◇ Elección entre 2 ambientes posibles en la vivienda con la función escena

REFERENCIA	NOMBRE
6351096	TYXIA 2700

Funciones

- ◇ Control a elegir:
 - 2 vías de iluminación sobre doble interruptor o doble pulsador
 - 1 vía de regulación de iluminación sobre doble pulsador
 - 2 vías de escenas sobre doble pulsador
 - 1 vía de persiana automática sobre interruptor de persiana
- ◇ Entrada de control filar sobre entrada fase procedente de un detector (por ej.: modificar un detector de movimiento exterior filar en detector emisor radio)
- ◇ Con la función escena, se controla el grupo de receptores en posición definida:
 - Marcha/Paro para los receptores de iluminación
 - Posición Subida/Bajada para los receptores de persianas

Características

GARANTÍA	5 años
TIPO DE ALIMENTACIÓN	Red eléctrica
ALIMENTACIÓN	230 V
ALCANCE RADIO	Hasta 300 metros en campo libre
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-5 a 40 °C
DIMENSIONES	Alto 50 x Ancho 47 x Profundidad 23 mm

Complementos indispensables

Ningún producto adicional es indispensable para el funcionamiento correcto del TYXIA 2700

ETIQUETAS

