

# R<sup>+</sup>1

## MODELOS TIPO 1 // TYPE 1 MODELS



Modelo	Potência (kVar)/440 V 50 Hz	Tensão nominal (V)	In (A)	Escalões (kVar) 440 V	Nº Combinações	Armário Dim A x L x P (mm)	Regulador Tipo	Corte Geral (A)	Cabo* (mm <sup>2</sup> )
Model	Power (kVar)/440 V 50Hz	Rated Voltage (V)	Rated Current In (A)	Power banks (kVar) 440 V	Switching steps	Cabinet Dim h x w x d mm	Regulator Type	Main Switch (A)	Cable* (mm <sup>2</sup> )
R+1/25-440/VAR6	25	440	32,8	5/10/10	5	600 x 450 x 250	Master Control VAR 6	Disj. 3x63	16
R+1/30-440/VAR6	30	440	39,4	7,5/7,5/15	4	600 x 450 x 250	Master Control VAR 6	Disj. 3x63	16
R+1/35-440/VAR6	37,5	440	49,2	7,3/15/15	5	600 x 450 x 250	Master Control VAR 6	Disj. 3x63	16
R+1/40-440/VAR6	40	440	52,5	5/5/10/20	4	600 x 450 x 250	Master Control VAR 6	Disj. 3x63	16

\*Os valores apresentados são meramente indicativos. Shown values are indicative.