



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Tomada terminal separadora 2 conectores: FM-TV

Tomada terminal separadora com dois conectores CEI. O da esquerda é um CEI macho para TV terrestre e o da direita é um CEI fêmea para radio (FM).

Ref.5232	com garras
Art.Nr	
EAN13	8424450052327

Destaca-se por

- Filtro separador de grande rejeição: o sinal FM é filtrado no conector CEI macho de TV, e o sinal TV é filtrado no conector CEI fêmea.
- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas

Características principais

- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...7mm

Descubra

Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo

- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

Informação adicional

1. **Detalhes da montagem** (Clique para ver a foto)

Especificações técnicas

Ref.	Banda MHz	Atenuações (dB)						Passagem de corrente DC (350 mA)
		Retorno 5...65	FM 87,5...108	VHF 125...470	UHF 470...862 470...790	FI SAT 950...2150 2150...2400		
5232	TV	0,5	-	0,5		-		-
	FM	-	3	-		-		-
522610	TV/FM	0,6				-		-
	SAT	-				1,5	-	SAT↔IN
5270	FM/TV/SAT	< 2						TODAS
	FM/TV/SAT	< 2						